

MANUAL DO MIXER DE ESTUDOS - ME412

CONTROLES E FUNÇÕES



- 1. LED ON/OFF** - Led de alto brilho sinalizando se o equipamento está ou não energizado. O ME-412 não possui botão liga/desliga, ao conectar o P10 no Jack, fechamos o circuito para alimentação dos componentes, assim que o P10 for desconectado, o ME-412 desliga automaticamente.
- 2. SAÍDA P2** – Saída para ligação do fone de ouvido.
- 3. AUXILIAR** – Controle de ganho livre de ruídos e interferências para o canal auxiliar.
- 4. TONE** – Controle de tonalidade para o canal Instrument in.
- 5. LED INDICATIVO SPEAKER SIMULATOR** – Indica no painel frontal se o canal Instrument in está utilizando o modo de simulação de gabinete.
- 6. VOLUME** – Controle de ganho livre de ruídos e interferências para o canal Instrument in.
- 7. CHAVE ON/OFF SPEAKER SIMULATOR** – Chave de Seleção para simulação de gabinete 4 alto-falantes de 12 polegadas no canal Instrument in.
- 8. INPUT Instrument in** – Entrada de alta impedância (desbalanceada) compatível com qualquer fonte de áudio
- 9. PARALLEL IN/OUT** – Saída paralela de alta impedância (desbalanceada), podendo ser ligado a outros equipamentos para monitoração, ou um segundo instrumento.
- 10. INPUT AUX** – Entrada estéreo compatível com qualquer fonte de áudio (Conectar P10 estéreo).
- 11. ALIMENTAÇÃO** – Fonte externa 9V (Aconselhado mínimo de 500mA);

DESCARTE DO PRODUTO



Esse símbolo indica que esse produto não deve ser descartado com resíduos domésticos ou comuns de acordo com a legislação nacional. Esse produto deverá ser levado para um centro de coleta licenciado de resíduos de equipamentos eletrônicos. Para mais informações, por favor entre em contato conosco.

UTILIZANDO O ME412

1. O ME-412 pode ser associado a pedais e pedaleiras, junto ao seu simulador de gabinete 412 e permite mixar uma segunda fonte de áudio estéreo, afim de permitir que o musico possa utilizar metrônomos ou backing track, para estudos.
2. O ME-412 pode ser utilizado como retorno, o som da mesa passa de um ME-412 para outro ME-412 e cada musico tem controles particular de tonalidade e volume do que ouve, além de poder contar com uma entrada auxiliar individual para metrônomo ou click. O ME-412 ligado em cascata aproveita uma única via de saída da mesa de som.
3. O ME-412 pode ser utilizado em situações aonde, o musico precisa ligar seu instrumento direto na mesa de som e ativando o simulador de gabinete.



Especificações:

THD: 0,6%

Impedância de entrada: 10k

Impedância de saída: mínimo 8Ω

Potência máxima de saída: 750mw

Dimensões: 109x96x32mm Peso: 165g

PRECAUÇÕES

1. Evitar a exposição excessiva direta à luz solar, umidade ou temperaturas extremas, excesso de sujeira, poeira, vibrações mecânicas ou próximo a campos eletromagnéticos de média ou elevada potência;
2. Para limpar a caixa metálica, use um pano ou flanela limpa e seca;
3. Evite deixar líquidos de qualquer espécie perto do seu ME-412, previnindo acidentes ou choques elétricos.
4. Não abra seu ME-412 em caso de falhas ou por curiosidade. Leve-o a uma assistência técnica especializada ou entre em contato com a SANTO ANGELO.

GARANTIA DA QUALIDADE

O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para este produto é de 6 meses. Para saber mais sobre os termos de garantia do ME-412, visite nosso site ou escreva para suporte@santoangelo.com.br, mantendo o comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a assistência indicada pela empresa.



Produzido por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.

MATRIZ: AV. NARAIN SINGH, 1007

CEP 07250-000 - BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRASIL

C.N.P.J.: 55.303.002/0001-41